



根据用户需求，可针对形状与频段定制

工作原理及简介

收发兼容模块安装在天线后端，对发射信号无影响，同时能够阻断强电磁能量进入接收支路。

主要用途

可用于通信、雷达、北斗导航天线后端收发共用支路防护，或对现有装设备强电磁加固。

产品规格参数 (Technical Specifications)

产品型号	频率范围 (GHz)	CW输入功率 (W)	峰值功率 (dBm)	插损 (dB)	驻波	泄露功率 (dBm)
DEMR0.1-0.3G18F	0.1-0.3	150	90*	1	1.4	18
DEMR1-2G18F	1-2	100	80*	0.8	1.4	18
DEMR4-5G20F	4-5	100	80*	0.8	1.4	18
DEMR8.8-9.4G20F	8.8-9.4	100	80*	0.8	1.5	20

*脉冲测量条件：脉宽1us，脉冲频率10kHz，占空比0.01%。

*18GHz以内，可根据需要进行定制